



Krankenhausbett h634_49

Krankenbett mit 4 Abschnitten. Motorisierter femoraler Abschnitt und Rückenteil. Abmessungen: L.202 x T.94.5 x h.88.6 cm.

Medizinisches Bett für Kliniken, Krankenhäuser und Pflegeheime. Das Produkt besteht aus einem lackiertem Rahmen aus Stahl, aus einem 4-teiliges dreifach gegliederten Bettgestell mit abnehmbaren und waschbaren thermogeformten ABS-Elementen und aus einer Basis mit 4 spurlosen Lenkrollen, davon 2 mit Bremsen. An den beiden Enden, Kopf- und Fußteil ist das Bett mit Schultern aus Technopolymer mit abnehmbarem Paneel aus HPL ausgestattet.

Der Rückenteil und femorale Abschnitt sind motorisiert und elektrisch durch eine Fernbedienung höhenverstellbar.

Der Beinabschnitt ist servounterstützt durch Gasfedern synchron zur Bewegung des Femurabschnitts. Schnellentriegelung der Rückenlehne durch Hebel zur Erleichterung des HLW-Manövers und ist für die Integration für Paar Zirkelseitengitter (nicht inklusive, siehe Zubehör) vorbereitet.

Das Gestell wurde so gestaltet, dass Hebezeuge eingesetzt werden können und die Sterilisation auf dem unteren Boden erleichtert wird.

Technische Daten:

- Länge: 202 cm
- Tiefe: 94.5 cm
- Höhe: 88.6 cm
- Rahmen aus lackiertem Edelstahl
- 4-teiliges dreifach gegliedertes Bettgestell mit abnehmbaren und waschbaren thermogeformten ABS-Elementen
- Motorisierter Rückenteil 0-70°
- Motorisierter femoraler Abschnitt 0-25 °
- Beinabschnitt servounterstützt durch Gasfedern synchron zur Bewegung des Femurabschnitts 0-35 °(ca.)
- Schnellentriegelung der Rückenlehne zur Erleichterung des HLW-Manövers
- Niederspannungs-Elektromotoren mit Anti-Quetschung und Anti-Scherstellen
- Notstromversorgung über wiederaufladbare Batterien. Dauern: Ca. 10 Zyklen
- lackiert mit wärmehärtenden Epoxidpulvern
- Äquipotentialle Knoten
- Schultern aus Technopolymer mit abnehmbarem Paneel aus HPL

- Vorrüstung für Paar Zirkelseitengitter (nicht inklusive, siehe Zubehör)
- 4 umlaufende Stoßfänger
- Kabeltrommel
- Spurlose Lenkrollen, Ø 100 mm, davon 2 mit Bremse
- 10-Tasten- Fernbedienung mit 3,5 m Spiralkabel und Sperrschlüssel
- Zubehör: Paar Zirkelseitengitter

N.B: Beim Hinzufügen von Seitengitter, können sich die Abmessungen ändern.

INFO

- **Länge in mm** 2020.0000
- **Tiefe in mm** 945.0000
- **Höhe in mm** 886.0000